



## Aspire 5 A515-52-79UT

- Processador Intel® Core™ i7-8565U Quad Core 8ª Geração
- Gráficos UHD Intel® 620 com memória compartilhada com a memória RAM
- Teclado em português do Brasil padrão ABNT 2
- Bateria com duração de 7 horas (depende das condições de uso)























Armazenamento <sup>1,7</sup>	

Webcam

- Certificado para Skype for BusinessAcer TrueHarmony 1TB HDD SATA 3
- Dois alto falantes internos
- Microfone integrado

- Slot M.2 2280 compatível com SSD SATA III até 512 GB (slot ocupado pelo SSD) Leitor de cartão SD™ (aceita cartão com capacidade até 128 GB)
- Resolução: 1280 x 720 (0,9 MP) Gravação de áudio e vídeo em 720p

## Wireless e rede

Atheros QCNFA,
Atheros QCNFA435A (chipset: Qualcomm Atheros QCA9377A-5) ou Intel® Dual Band Wireless-AC 9462 (chipset: 9462NGW)
Compatível com IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n e 802.11ac

- Antena: 1X1
- Frequência: 2.4 GHz e 5 GHz Segurança: WPA e WPA2 Suporta 20/40MHz em 2.4GHz e 20/40/80MHz em 5GHz

- Taxa de transmissão até 433 Mbps em 802.11ac e 150 Mbps em 802.11n
- Bluetooth: Versão 4.1 LE, Classe II (potência máxima de transmissão até +4dBm), Suporta SP (Simple Pairing) e EIR (Enhanced Inquiry Response)
- LAN/Rede com fio: Gigabit Ethernet 10/100/1000 (RJ45) com suporte a Wake on LAN
- BIOS protegida com recurso de usuário supervisor e senha para HDD Segurança<sup>1</sup>
  - Trava Kensington

  - Firmware Trusted Platform Module 2.0

    Dimensões: 363.4 (W) x 247.5 (D) x 17.95 (H) mm
  - **Peso**: 1,8 Kg Dimensões da caixa: 502 (L) x 300 (P) x 65 (A) mm Peso com caixa: 2,3 Kg
- Fonte de alimentação e bateria<sup>8</sup>

Dimensões e peso

- Fonte de alimentação: adaptador 65W AC com cabo de 3 pinos padrão INMETRO bivolt Bateria: com 4 células 48 Wh 3220 mAh 15.2 V Autonomia da bateria de até 7 horas (depende das condições de uso)
- Teclado e controles

  - Português do Brasil padrão ABNT 2, com teclado numérico dedicado e botão liga/desliga.
  - Teclas Multimídia:

  - Play/pause, Parar, Voltar, Avançar, Aumentar volume e Diminuir volume Touchpad com multi gestos e dois botões, suportando scroll com 2 dedos, para abrir a Cortana, Central de Ação, multitarefas e aplicativos.
- Microsoft Precision Touchpad certification

8471.30.19

**Windows Desktop** 

NCM

Acer Care Center

- Quick Access
- Acer Product Registration

- apps<sup>10</sup> Acessório
- · Acer Configuration Manager Fonte de alimentação: adaptador 65W AC com cabo de 3 pinos padrão INMETRO
- Norton™ Internet Security

- 1 ano limitada. Garantia 4710180492415 EAN 193199402493 UPC Cor
  - NX.H9CAL.004

declarada como espaço de backup dedicado.

- As especificações podem vatair de acordo com o modelo.

  O software de 64 bits é necessário para aproveitar as vantagens do processamento de 64 bits.
  O software de 64 bits é necessário para aproveitar as vantagens do processamento de 64 bits.
  A memória do sistema compartilhado pode ser alocada para suportar gráficos, dependendo do tamanho da memória do sistema e outros fatores. A memória do sistema real disponível para o sistema operacional será reduzida por qualquer memória usada pela solução gráfica e os recursos necessários para o ambiente operacional.
  A velocidade da memória pode variar dependendo da CPU, chipset ou memória instalada.
  A velocidade da memória pode variar dependendo da CPU, chipset ou memória instalada.
  Glada sa marcas e nomes de produtos mencionados neste documento incluíndo marcas registradas de suas respectivas empresas e são usadas exclusivamente para descrever ou identificar os produtos.
  Glá de da Ibilida do bytesa. A capacidade real formatada é memor e pode variar de acordo com os materiais précarregados e o ambiente operacional. O Acer Recovery Management usa uma parte da capacidade do disco rigido declarado.

- U peso pode variar de acordo com a configuração do produto, componentes do fornecedor, variabilidade de fabricaç e opções selecionadas.

  A vida útil da bateria listada é obtida simulando a visualização de videoclipes armazenados no dispositivo móvel. O lo de teste segue e continua a corres, sem interrupção ou qualque outra entrada, a de que a bateria seja dienada. A duração da bateria indicada é apenas para firis de comparação. A vida real da bateria varia de acordo com o modelo, configuração, as spilicações, as configurações de gereniciamento de energia, as condições de operação, o formato do videoclipe e os recursos usados. A capacidade máxima de uma bateria infiniario com o tempo e uso.

  O software incluído pode variar dependendo da configuração de hardware, sistema operacional e disponibilidade regiginal.